



### 卓越性能,为 AI 业务提供多元算力

多元算力,灵活适配多种 AI 加速卡,集训练、推理能力于一身,满足不同 AI 负载对算力的需求。

### 灵活拓扑,适配不同应用场景需求

可持 5 种 GPU 拓扑,灵活适配客户不同应用场景,智能调配资源,驱动算力的高效运转

#### 算存一体, 提供经济高效的算力引擎

最多可支持 10 个双宽 GPU 及 400TB 海量存储设计,满足人工智能数据对于存储空间的需求

## 产品概述

UNIS Server R3900 G6 是紫光恒越推出的新一代 4U 两路的人工智能服务器产品,在 CPU 和 GPU 的规格上相对于上一代有显著的提升,借助其卓越性能、灵活架构、扩展性强和可靠性高等特点,可应用于深度学习模型训练、深度学习推理、高性能计算、数据分析等多种应用场景,易于管理和部署,算存一体的设计,使其成为智能时代下多元算力引擎。

## 产品优势

UNIS Server R3900 G6 可支持多种类型人工智能加速卡,应对人工智能不同场景下对异构计算算力的需求。

UNIS Server R3900 G6 支持 2 颗英特尔®至强®第四代/第五代可扩展家族处理器或 澜起津逮®处理器系列,单颗最大 64 个核心,配合 8 通道 5600MT/s DDR5 内存技术,带来多达 12TB 内存扩展和 50%的带宽提升;I/O 可达到 PCIe 5.0 的带宽速率,同比上代可达 100%数据带宽提升。R3900 G6 支持多达 24 块 2.5/3.5 英寸硬盘,其中多达 8 块支持 NVMe,可满足人工智能海量数据对于存储空间的需求。R3900 G6可支持多达 12 个 PCIe5.0 插槽、内置 1 个专用阵列卡槽位和 1 个 OCP 3.0 专用网卡插槽,支持 400GE 网卡,满足人工智能对网络带宽的高速需求。



# UNIS Server R3900 G6

GPU 计算模块	8卡 Switch 模块	4 卡直通模块	8 卡直通模块	16卡 Switch 模块
GPU 支持	最多支持 10 块双宽 GPU	支持多达 6 块双宽 GPU	支持多达 10 块双宽 GPU	支持多达 20 块单宽 GPU
处理器	支持多达 2 颗英特尔®至强®第四/五代可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列,单颗最大 64 个核心,最大功率 385W			
内存	支持多达 32 个 DDR5 内存插槽,速率最高支持 5600MT/s,支持 RDIMM 或 LRDIMM,双路处理器最大容量 12TB			
存储控制器	可选配高性能 RAID 控制器,支持 RAID0/1/10/5/6/50/60			
PCIe 插槽	8 个双宽 x16 插槽 PCle5.0,	6 个双宽 x16 插槽 PCle5.0	10 个双宽 x16 插槽 PCle5.0	20 个双宽 x16 插槽 PCle4.0
	4 个单宽 X16 插槽 PCle5.0,	1个OCP 3.0网卡专用插槽和	1个OCP 3.0网卡专用插槽和	1个 OCP 3.0 网卡专用插槽和
	1个OCP 3.0网卡专用插槽和	1 个阵列卡专用插槽	1 个阵列卡专用插槽	1 个阵列卡专用插槽
	1 个阵列卡专用插槽			
前部硬盘扩展	系统 SAS/SATA/NVMe 硬盘配置:			
网络	可选配 OCP 3.0 网卡,可选配 1/10/25/50/100/200/400GE PCle 标准网卡			
风扇	支持8个8056风扇,N+1热插拔冗余风扇			
管理软件	HDM 无代理管理工具(带独立管理端口)和管理软件,支持 LCD 可触摸智能管理模块,支持 64M 本地显存*			
安全性	支持机箱入侵检测;双因素认证;支持 Intel PFR3.0 和 SGX2.0 安全技术;支持 TCM/TPM 安全模块;			
接口	1个USB 3.0+1个USB 2.0+1个VGA+1个TypeC Debug 口 (前面板), 1个USB 2.0 (内部), 2个USB 3.0+1个VGA+1个			
	1Gbps 专用管理网口(后面板),可选 1 个管理串口*			
电源	支持 4 个 2000W/2400W/2700W*等白金电源,可选钛金电源*,支持 N+N 冗余			
外形/机箱尺寸	4U 机箱:			
	174.8mm (高) ×447mm (宽) ×828mm (深) (不含安全面板)			
	174.8mm (高) ×447mm (宽) ×856mm (深) (含安全面板)			

销售服务热线 公司官网

400-910-9998 www.unisyue.com



©版权所有2020 UNIS。本文所含信息如有更改,恕不另行通知。UNIS 产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明。此处任何信息均不构成额外的保修条款。UNIS 对本文所含的技术或编辑错误或遗漏概不负责。

警告:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰,在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。