

# UNIS S12600-G 系列交换机

## 单板与光模块适配关系表

---

Copyright © 2022 北京紫光恒越网络科技有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

UNIS 为北京紫光恒越网络科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

# 1 单板与光模块适配关系

本系列产品支持多种光模块或线缆，不同接口支持的光模块或线缆类型不同，具体请参见单板与光模块适配关系表。

更多光模块或线缆属性信息，请参见《UNIS 光模块手册》。

## 1.1 使用限制

### 1. 单板接口自协商速率限制

如下单板的 10GE 光接口插千兆光模块，当对端连接的为百兆光模块时，不支持自协商降速到 100Mbps：LSDM1TGS48SE0-Z、LSDM3TGS48SE0-Z。

### 2. 单板接口拆分限制

如下单板的 40GE 光接口拆分成 10GE 光接口后不支持降速：LSDM1QGS12SE0-Z、LSDM3QGS12SE0-Z、LSDM3QGS36SE0-Z。

如下单板的 100GE 光接口不支持拆分：LSDM1CGS8SE0-Z、LSDM3CGS8SE0-Z、LSDM3CGS12SE0-Z。

## 1.2 单板与光模块适配关系表

表1-1 单板与光模块适配关系表

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
LSDM1CGS8SE0-Z	1~8	LSWM1QSTK0	R7736P07
		LSWM1QSTK1	R7736P07
		LSWM1QSTK2	R7736P07
		QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A	R7736P07
		QSFP-100G-D-AOC-10M	R7736P07
		QSFP-100G-D-AOC-20M	R7736P07
		QSFP-100G-D-AOC-7M	R7736P07
		QSFP-100G-ER4L-WDM1300	R7736P07
		QSFP-100G-ER4L-WDM1300-Z	R7736P07
		QSFP-100G-eSR4-MM850	R7736P07
		QSFP-100G-LR4L-WDM1300	R7736P07
		QSFP-100G-LR4L-WDM1300-Z	R7736P07
		QSFP-100G-LR4-WDM1300	R7736P07
		QSFP-100G-LR4-WDM1300-Z	R7736P07

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明		
		QSFP-100G-PSM4-SM1310	R7736P07		
		QSFP-100G-SR4-MM850	R7736P07		
		QSFP-100G-SR4-MM850-A	R7736P07		
		QSFP-100G-SR4-MM850-Z	R7736P07		
		QSFP-100G-SWDM4-MM850	R7736P07		
		QSFP-100G-SWDM4-MM850-Z	R7736P07		
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	R7736P07		
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	R7736P07		
		QSFP-40G-BIDI-WDM850	R7736P07		
		QSFP-40G-CSR4-MM850	R7736P07		
		QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	R7736P07		
		QSFP-40G-D-AOC-10M	R7736P07		
		QSFP-40G-D-AOC-20M	R7736P07		
		QSFP-40G-D-AOC-7M	R7736P07		
		QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	R7743P05		
		QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	R7743P05		
		QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	R7743P05		
		QSFP-40G-ER4-WDM1300	R7736P07		
		QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	R7736P07		
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300	R7736P07		
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	R7736P07		
		QSFP-40G-LR4-WDM1300	R7736P07		
		QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	R7736P07		
		QSFP-40G-SR4-MM850	R7736P07		
		QSFP-40G-SR4-MM850-Z	R7736P07		
		LSDM1GP48SE0-Z	1~48	SFP-GE-LH100-SM1550	R7736P07
				SFP-GE-LH40-SM1310	R7736P07
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	R7736P07				
SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7736P07				
SFP-GE-LH40-SM1550	R7736P07				
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	R7736P07				
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	R7736P07				

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7736P07
		SFP-GE-T	R7736P07
		SFP-GE-T-D	R7736P07
		SFP-GE-T-Z	R7736P07
LSDM1GT24GPSE0-Z	25~48	SFP-GE-LH100-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7736P07
SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7736P07		
SFP-GE-SX-MM850-D	R7736P07		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-T	R7736P07
		SFP-GE-T-D	R7736P07
		SFP-GE-T-Z	R7736P07
LSDM1QGS12SE0-Z	1~12	LSWM1QSTK0	R7736P07
		LSWM1QSTK1	R7736P07
		LSWM1QSTK2	R7736P07
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	R7736P07
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	E7736
		QSFP-40G-CSR4-MM850	R7736P07
		QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	E7736
		QSFP-40G-D-AOC-10M	R7736P07
		QSFP-40G-D-AOC-20M	R7736P07
		QSFP-40G-D-AOC-7M	R7736P07
		QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-ER4-WDM1300	R7736P07
		QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	E7736
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300	R7736P07
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	E7736
		QSFP-40G-LR4-WDM1300	R7736P07
		QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	E7736
		QSFP-40G-SR4-MM850	R7736P07
QSFP-40G-SR4-MM850-Z	E7736		
LSDM1SUPA0-Z	ALL	SFP-GE-LH100-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7736P07

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7736P07
LSDM1TGS48SE0-Z	1~48	CAB-0.5M-SFP+	R7736P07
		CAB-1M-SFP+	R7736P07
		CAB-3M-SFP+	R7736P07
		LSTM1STK	R7736P07
		LSWM1STK	R7736P07
		LSWM2STK	R7736P07
		LSWM3STK	R7736P07
		SFP-10G-D-CAB-1M-Z	R7743P05
		SFP-10G-D-CAB-3M-Z	R7743P05
		SFP-10G-D-CAB-5M-Z	R7743P05
		SFP-GE-LH100-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7736P07
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7736P07
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7736P07
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7736P07		
SFP-GE-SX-MM850-A	R7736P07		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7736P07
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7736P07
		SFP-GE-T	R7736P07
		SFP-GE-T-D	R7736P07
		SFP-GE-T-Z	R7736P07
		SFP-XG-LH40-SM1550	R7736P07
		SFP-XG-LH40-SM1550-D	R7736P07
		SFP-XG-LH40-SM1550-Z	R7736P07
		SFP-XG-LH80-SM1550	R7736P07
		SFP-XG-LH80-SM1550-D	R7736P07
		SFP-XG-LX-SM1310	R7736P07
		SFP-XG-LX-SM1310-D	R7736P07
		SFP-XG-LX-SM1310-E	R7736P07
		SFP-XG-LX-SM1310-E-Z	R7736P07
		SFP-XG-SX-MM850-A	R7736P07
		SFP-XG-SX-MM850-D	R7736P07
		SFP-XG-SX-MM850-D-Z	R7736P07
		SFP-XG-SX-MM850-E	R7736P07
		SFP-XG-SX-MM850-F1	R7736P07
		LSDM3CGS12SE0-Z	1~12
LSWM1QSTK1	R7743P04		
LSWM1QSTK2	R7743P04		
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A	R7743P04		
QSFP-100G-D-AOC-10M	R7743P04		
QSFP-100G-D-AOC-20M	R7743P04		
QSFP-100G-D-AOC-7M	R7743P04		
QSFP-100G-ER4L-WDM1300	R7743P04		
QSFP-100G-ER4L-WDM1300-Z	R7743P04		
QSFP-100G-eSR4-MM850	R7743P04, a QSFP28 port cannot be split into four 25G SFP28 ports		
QSFP-100G-LR4L-WDM1300	R7743P04		
QSFP-100G-LR4L-WDM1300-Z	R7743P04		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		QSFP-100G-LR4-WDM1300	R7743P04
		QSFP-100G-LR4-WDM1300-Z	R7743P04
		QSFP-100G-PSM4-SM1310	R7743P04, a QSFP28 port cannot be split into four 25G SFP28 ports
		QSFP-100G-SR4-MM850	R7743P04, a QSFP28 port cannot be split into four 25G SFP28 ports
		QSFP-100G-SR4-MM850-A	R7743P04, a QSFP28 port cannot be split into four 25G SFP28 ports
		QSFP-100G-SR4-MM850-Z	R7743P04, a QSFP28 port cannot be split into four 25G SFP28 ports
		QSFP-100G-SWDM4-MM850	R7743P04
		QSFP-100G-SWDM4-MM850-Z	R7743P04
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	R7743P04
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	R7743P04
		QSFP-40G-BIDI-WDM850	R7743P04
		QSFP-40G-CSR4-MM850	R7743P04
		QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	R7743P04
		QSFP-40G-D-AOC-10M	R7743P04
		QSFP-40G-D-AOC-20M	R7743P04
		QSFP-40G-D-AOC-7M	R7743P04
		QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-ER4-WDM1300	R7743P04
		QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	R7743P04
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300	R7743P04
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	R7743P04
		QSFP-40G-LR4-WDM1300	R7743P04
		QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	R7743P04
		QSFP-40G-SR4-MM850	R7743P04
		QSFP-40G-SR4-MM850-Z	R7743P04



单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
LSDM3CGS36SF0-Z	1~36	LSWM1QSTK0	E7745P10
		LSWM1QSTK1	E7745P10
		LSWM1QSTK2	E7745P10
		LSWM1QSTK3	E7745P10
		LSWM1QSTK4	E7745P10
		LSWM1QSTK5	E7745P10
		QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M	E7745P10
		QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M-Z	E7745P10
		QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M	E7745P10
		QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M-Z	E7745P10
		QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M	E7745P10
		QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M-Z	E7745P10
		QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A	E7745P10
		QSFP-100G-D-AOC-10M	E7745P10
		QSFP-100G-D-AOC-20M	E7745P10
		QSFP-100G-D-AOC-7M	E7745P10
		QSFP-100G-D-CAB-1M	E7745P10
		QSFP-100G-D-CAB-1M-Z	E7745P10
		QSFP-100G-D-CAB-3M	E7745P10
		QSFP-100G-D-CAB-3M-Z	E7745P10
		QSFP-100G-D-CAB-5M	E7745P10
		QSFP-100G-D-CAB-5M-Z	E7745P10
		QSFP-100G-ER4L-WDM1300	E7745P10
		QSFP-100G-ER4L-WDM1300-Z	E7745P10
		QSFP-100G-eSR4-MM850	E7745P10
		QSFP-100G-LR4L-WDM1300	E7745P10
		QSFP-100G-LR4L-WDM1300-Z	E7745P10
		QSFP-100G-LR4-WDM1300	E7745P10
		QSFP-100G-LR4-WDM1300-A	E7745P10
		QSFP-100G-LR4-WDM1300-Z	E7745P10
QSFP-100G-PSM4-SM1310	E7745P10		
QSFP-100G-SR4-MM850	E7745P10		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		QSFP-100G-SR4-MM850-A	E7745P10
		QSFP-100G-SR4-MM850-Z	E7745P10
		QSFP-100G-SWDM4-MM850	E7745P10
		QSFP-100G-SWDM4-MM850-Z	E7745P10
		QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-1M-Z	E7745P10
		QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-3M-Z	E7745P10
		QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-5M-Z	E7745P10
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	E7745P10
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	E7745P10
		QSFP-40G-BIDI-WDM850	E7745P10
		QSFP-40G-CSR4-MM850	E7745P10
		QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	E7745P10
		QSFP-40G-D-AOC-10M	E7745P10
		QSFP-40G-D-AOC-20M	E7745P10
		QSFP-40G-D-AOC-7M	E7745P10
		QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	E7745P10
		QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	E7745P10
		QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	E7745P10
		QSFP-40G-ER4-WDM1300	E7745P10
		QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	E7745P10
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300	E7745P10
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	E7745P10
		QSFP-40G-LR4-PSM1310	E7745P10
		QSFP-40G-LR4-WDM1300	E7745P10
		QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	E7745P10
		QSFP-40G-SR4-MM850	E7745P10
		QSFP-40G-SR4-MM850-Z	E7745P10
		LSDM3CGS8SE0-Z	1~8
LSWM1QSTK1	R7743		
LSWM1QSTK2	R7743		
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A	R7743		
QSFP-100G-D-AOC-10M	R7743		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		QSFP-100G-D-AOC-20M	R7743
		QSFP-100G-D-AOC-7M	R7743
		QSFP-100G-ER4L-WDM1300	R7743
		QSFP-100G-ER4L-WDM1300-Z	R7743
		QSFP-100G-eSR4-MM850	R7743
		QSFP-100G-LR4L-WDM1300	R7743
		QSFP-100G-LR4L-WDM1300-Z	R7743
		QSFP-100G-LR4-WDM1300	R7743
		QSFP-100G-LR4-WDM1300-Z	R7743
		QSFP-100G-PSM4-SM1310	R7743
		QSFP-100G-SR4-MM850	R7743
		QSFP-100G-SR4-MM850-A	R7743
		QSFP-100G-SR4-MM850-Z	R7743
		QSFP-100G-SWDM4-MM850	R7743
		QSFP-100G-SWDM4-MM850-Z	R7743
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	R7743
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	R7743
		QSFP-40G-BIDI-WDM850	R7743
		QSFP-40G-CSR4-MM850	R7743
		QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	R7743
		QSFP-40G-D-AOC-10M	R7743
		QSFP-40G-D-AOC-20M	R7743
		QSFP-40G-D-AOC-7M	R7743
		QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-ER4-WDM1300	R7743
		QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	R7743
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300	R7743
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	R7743
		QSFP-40G-LR4-WDM1300	R7743
		QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	R7743

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		QSFP-40G-SR4-MM850	R7743
		QSFP-40G-SR4-MM850-Z	R7743
LSDM3GP48SE0-Z	1~48	SFP-GE-LH100-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7743
		SFP-GE-T	R7743
		SFP-GE-T-D	R7743
SFP-GE-T-Z	R7743		
LSDM3GT24GPSE0-Z	25~48	SFP-GE-LH100-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7743

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7743
		SFP-GE-T	R7743
		SFP-GE-T-D	R7743
		SFP-GE-T-Z	R7743
		LSDM3QGS12SE0-Z	1~12
LSWM1QSTK1	R7743		
LSWM1QSTK2	R7743		
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	R7743		
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	R7743		
QSFP-40G-BIDI-WDM850	R7743		
QSFP-40G-CSR4-MM850	R7743		
QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	R7743		
QSFP-40G-D-AOC-10M	R7743		
QSFP-40G-D-AOC-20M	R7743		
QSFP-40G-D-AOC-7M	R7743		
QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	R7743P05		
QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	R7743P05		
QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	R7743P05		
QSFP-40G-ER4-WDM1300	R7743		
QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	R7743		
QSFP-40G-LR4L-WDM1300	R7743		
QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	R7743		
QSFP-40G-LR4-WDM1300	R7743		
QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	R7743		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		QSFP-40G-SR4-MM850	R7743
		QSFP-40G-SR4-MM850-Z	R7743
LSDM3QGS36SE0-Z	1~36	LSWM1QSTK0	R7743P04
		LSWM1QSTK1	R7743P04
		LSWM1QSTK2	R7743P04
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850	R7743P04
		QSFP-40G-BIDI-SR-MM850-Z	R7743P04
		QSFP-40G-BIDI-WDM850	R7743P04
		QSFP-40G-CSR4-MM850	R7743P04
		QSFP-40G-CSR4-MM850-Z	R7743P04
		QSFP-40G-D-AOC-10M	R7743P04
		QSFP-40G-D-AOC-20M	R7743P04
		QSFP-40G-D-AOC-7M	R7743P04
		QSFP-40G-D-CAB-1M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-3M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-D-CAB-5M-Z	R7743P05
		QSFP-40G-ER4-WDM1300	R7743P04
		QSFP-40G-ER4-WDM1300-Z	R7743P04
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300	R7743P04
		QSFP-40G-LR4L-WDM1300-Z	R7743P04
		QSFP-40G-LR4-WDM1300	R7743P04
		QSFP-40G-LR4-WDM1300-Z	R7743P04
QSFP-40G-SR4-MM850	R7743P04		
QSFP-40G-SR4-MM850-Z	R7743P04		
LSDM3SUP04A0-Z	ALL	SFP-GE-LH100-SM1550	R7743P04
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7743P04
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7743P04
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7743P04
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7743P04
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7743P04
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7743P04
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7743P04

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7743P04
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I	NULL,
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7743P04
		SFP-GE-LX-SM1310-S	R7743P04
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7743P04
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I	NULL,
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7743P04
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7743P04
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7743P04
		SFP-GE-SX-MM850-S	R7743P04
LSDM3SUPA0-Z	ALL	SFP-GE-LH100-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7743
SFP-GE-SX-MM850-D	R7743		
LSDM3TGS48SE0-Z	1~48	CAB-0.5M-SFP+	R7743
		CAB-1M-SFP+	R7743
		CAB-3M-SFP+	R7743
		LSTM1STK	R7743
		LSWM1STK	R7743
		LSWM2STK	R7743
		LSWM3STK	R7743
		SFP-10G-D-CAB-1M-Z	R7743P05

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-10G-D-CAB-3M-Z	R7743P05
		SFP-10G-D-CAB-5M-Z	R7743P05
		SFP-GE-LH100-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550	R7743
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	R7743
		SFP-GE-LX-SM1310-D	R7743
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	R7743
		SFP-GE-SX-MM850-D	R7743
		SFP-GE-T	R7743
		SFP-GE-T-D	R7743
		SFP-GE-T-Z	R7743
		SFP-XG-LH40-SM1550	R7743
		SFP-XG-LH40-SM1550-D	R7743
		SFP-XG-LH40-SM1550-Z	R7743
		SFP-XG-LH80-SM1550	R7743
		SFP-XG-LH80-SM1550-D	R7743
		SFP-XG-LX-SM1310	R7743
		SFP-XG-LX-SM1310-D	R7743
		SFP-XG-LX-SM1310-E	R7743
		SFP-XG-LX-SM1310-E-Z	R7743



单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-XG-SX-MM850-A	R7743
		SFP-XG-SX-MM850-D	R7743
		SFP-XG-SX-MM850-D-Z	R7743
		SFP-XG-SX-MM850-E	R7743
		SFP-XG-SX-MM850-F1	R7743
LSDM3TGS48SF0-Z	1~48	CAB-0.5M-SFP+	E7745P10
		CAB-1M-SFP+	E7745P10
		CAB-3M-SFP+	E7745P10
		LSTM1STK	E7745P10
		LSWM1STK	E7745P10
		LSWM2STK	E7745P10
		LSWM3STK	E7745P10
		SFP-10G-D-CAB-1M-Z	E7745P10
		SFP-10G-D-CAB-3M-Z	E7745P10
		SFP-10G-D-CAB-5M-Z	E7745P10
		SFP-GE-LH100-SM1550	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1310	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1550	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH80-SM1550	E7745P10
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-A	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-D	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-S	E7745P10
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	E7745P10		
SFP-GE-SX-MM850-A	E7745P10		

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	E7745P10
		SFP-GE-SX-MM850-D	E7745P10
		SFP-GE-SX-MM850-S	E7745P10
		SFP-GE-T	E7745P10
		SFP-GE-T-D	E7745P10
		SFP-GE-T-Z	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1550	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1550-D	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1550-Z	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1550	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1550-D	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1270-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-D	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-E	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-E-Z	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-S	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1330-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-A	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-D	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-D-Z	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-E	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-S	E7745P10
LSDM3YGS48SF0-Z	1~48	CAB-0.5M-SFP+	E7745P10
		CAB-1M-SFP+	E7745P10
		CAB-3M-SFP+	E7745P10
		LSTM1STK	E7745P10
		LSWM1STK	E7745P10

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		LSWM2STK	E7745P10
		LSWM3STK	E7745P10
		SFP-10G-D-CAB-1M-Z	E7745P10
		SFP-10G-D-CAB-3M-Z	E7745P10
		SFP-10G-D-CAB-5M-Z	E7745P10
		SFP-25G-D-AOC-10M	E7745P10
		SFP-25G-D-AOC-20M	E7745P10
		SFP-25G-D-AOC-3M	E7745P10
		SFP-25G-D-AOC-5M	E7745P10
		SFP-25G-D-AOC-7M	E7745P10
		SFP-25G-D-CAB-1M	E7745P10
		SFP-25G-D-CAB-3M	E7745P10
		SFP-25G-D-CAB-5M	E7745P10
		SFP-25G-LR-SM1310	E7745P10
		SFP-25G-SR-MM850	E7745P10
		SFP-25G-SR-MM850-Z	E7745P10
		SFP-GE-LH100-SM1550	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1310	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1310-D	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1550	E7745P10
		SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LH80-SM1550	E7745P10
		SFP-GE-LH80-SM1550-D	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-A	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-A-Z	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-D	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1310-S	E7745P10
		SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	E7745P10

单板名称	端口	支持的光模块	适配版本及说明
		SFP-GE-SX-MM850-A	E7745P10
		SFP-GE-SX-MM850-A-Z	E7745P10
		SFP-GE-SX-MM850-D	E7745P10
		SFP-GE-SX-MM850-S	E7745P10
		SFP-GE-T	E7745P10
		SFP-GE-T-D	E7745P10
		SFP-GE-T-Z	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1550	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1550-D	E7745P10
		SFP-XG-LH40-SM1550-Z	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1550	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LH80-SM1550-D	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1270-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-D	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-E	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-E-Z	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1310-S	E7745P10
		SFP-XG-LX-SM1330-BIDI	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-A	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-D	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-D-Z	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-E	E7745P10
		SFP-XG-SX-MM850-S	E7745P10